Миниатюрные кубические индуктивные датчики  $10 \times 28 \times 16$  мм

# TAPAHTILI TODA A

#### Особенности

- Компактные размеры: 10 x 28 x 16 мм
- Рабочее напряжение: 10...30 В пост. тока
- Выходное напряжение: 300 мА
- LED-индикатор состояния
- Класс защиты IP 67
- Полная защита от электрических повреждений




#### содержание



- Применения
- Изображения
- Каталог / Инструкции



### Код для заказа



### доступные модели

размеры (мм)	установка	дистанция	подключение	дистанция (мм)	NPN/HO	NPN/H3	PNP/HO	PNP/H3
	заподлицо	большая дистанция	кабель	3	IL1/AN-3A	IL1/CN-3A	IL1/AP-3A	IL1/CP-3A
10 x 28 x 16			M8		IL1/AN-3F	IL1/CN-3F	IL1/AP-3F	IL1/CP-3F
10 X 26 X 16	не заподлицо		кабель	6	IL1/AN-4A	IL1/CN-4A	IL1/AP-4A	IL1/CP-4A
			M8		IL1/AN-4F	IL1/CN-4F	IL1/AP-4F	IL1/CP-4F



	IL1/**-3*	IL1/**-4*				
Номинальная дистанция срабатывания	3 мм	6 мм				
Рабочая дистанция	0 2,4 мм	0 4,8 мм				
Гистерезис	120	% Sr				
Эталонная цель	12х12 мм	18х18 мм				
Повторяемость	≤ 5	5%				
Рабочее напряжение	1030 В пост. тока					
Макс. пульсация	≤ 10%					
Тип выхода	NPN или PNP - HO или H3					
Выходное напряжение	≤ 300 mA					
Падение выходного напряжения	≤ 1,5 B @ 100 mA					
Токхолостого хода	1 мкФ					
Ток нагрузки	≤ 10 mA					
Ток утечки	≤ 0,12 mA					
Частота переключения	≤ 3 кГц					
Задержка включения	≤ 100 mc					
Рабочая температура	-25+70 °C					
Температурный дрейф	≤ 10%					
Защита от короткого замыкания	•					
Защита от переполюсовки	•					
Защита от индукции						
Удары и вибрация	IEC 60947-5-2					
Bec	7 с коннектором 63 г с кабелем					
Класс защиты	IP 67					
ЭМС	В соответствии с директивой IEC 60947-5-2					
Материал головки датчика	ПА					
Подключение	кабель 2 м 3 х 0,25 мм²					

### поправочные коэффициенты


сталь FE 360		медь		алюминий		латунь		нержавеющая сталь	
IL1/**-3*	IL1/**-4*	IL1/**-3*	IL1/**-4*	IL1/**-3*	IL1/**-4*	IL1/**-3*	IL1/**-4*	IL1/**-3*	IL1/**-4*
1,0	1,0	0,25	0,41	0,28	0,50	0,37	0,55	0,63	0,75

# PNP NPN $\oplus$ BK/4

### BN коричневый ВП синий ВК чёрный WH белый


### разъём

BU/3





BU/3

### диаграммы Боде










### размеры (мм)



1 LED